■型式表示方法 ▭は標準タイプの必須記入項目です。

MMX2-VG-SD2-CF-1 06-200-150-IV-12.5-A-F-SP-RE1

機種	タイプ	原動タイプ	特殊タイプ	電源	出力	ベルト幅 mm	機長 cm	速度記号 速度タイプ	速度記号 速度番号	モータ記号	付加機能(オプション) 環境仕様	付加機能(オプション) 食品対応	付加機能(オプション) テール形状
MMX2	**無記号** 標準	**無記号** 標準 **SD2** 小型原動 **SDH** 小型原動 中空軸モータ **CDU** モータ上部取付	**無記号** 標準 **CF** 上部水平 **VT** Vトラフ	1:単相100 V 2:単相200 V 3:三相200 V	03:25 W 04:40 W 06:60 W 09:90 W タイプにより限定あり	50,75,100 150,200,250 300,400,500 600 タイプ、仕様により制約あり	25~800 タイプ、仕様により制約あり	K:定速 U:スピコン変速 IV:インバータ変速 DC:DCモータ変速	12.5,15,18,25 30,36,50,60 75,90,100 120,150,180 5,6,7.5,9 高速運転仕様 タイプにより制約あり	A 住友 O オリエンタル M パナソニック 原動タイプSDH、DCモータ変速は**O**のみ	F:24時間運転 高速運転との併用は出来ません。ベルト幅500 mm以下	**SP**	ローラエッジ (極小径ローラ) **RE1**:出口側 **RE2**:入口側 **RE3**:両　側 ベルト緩め装置 **BL1**:出口側 **BL2**:入口側 **BL3**:両　側 タイプ、仕様により制約あり
	VG 蛇行レス						25~600 タイプ、仕様により制約あり					**SP** ベルト幅 300 mm以下	
	DB 2列ベルト	**無記号** 標準	**無記号** 標準			搬送幅 75,100 150,200,250 300,400,500	100~200				—	—	—

注：1)記号がない場合、付加記号が不要な場合は、その記号手前の '-' (ハイフン)を含めて省略となります。
2)記号説明のための表示です。存在しない型式表示の場合があります。
3)ベルト緩め装置については、オプションページを参照してください。

■仕様表

モータ出力		25 W, 40 W, 60 W									
ベルト幅(mm)		50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
機幅(mm)		82	107	132	182	232	282	332	432	532	632
機長(cm)	標準	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800									
	VG	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600									
ベルト		ポリウレタン　緑									

注：VGタイプの搬送質量は、標準の50 %を目安にして下さい。

■標準モータ出力設定

機長(cm)	ベルト幅(mm)			
	50～75	100～200	250～300	400～600
300以下	25 W			
300を超え 400以下	40 W			
400を超え 600以下	40 W			60 W(90 W)※
600を超え 800まで	製作不可	40 W		60 W(90 W)※

注：※は、DCモータ変速の場合90 Wになります。

■ベルト長さ表

単位：mm

機長300 cm以下	機長×2＋225
機長300 cmを超え400 cm以下	機長×2＋215
機長400 cmを超え600 cm以下	機長×2＋210
機長600 cmを超え800 cmまで	機長×2＋350
ベルト幅600 mmで機長600 cmを超え800 cmまで	機長×2＋360

■搬送質量表

●定速・インバータ変速

●スピコン変速

注：蛇行レスタイプ(VG)の搬送質量は本グラフの50 %を目安にして下さい。

■電源及び速度表

K：定速		U：スピコン変速		IV：インバータ変速		DC:DCモータ変速	
電源 1：AC100 V 単相 2：AC200 V 単相 3：AC200 V 三相		電源 1：AC100 V 単相 2：AC200 V 単相		電源 1：AC100 V 単相 2：AC200 V 単相 3：AC200 V 三相		電源 1：AC100 V 単相 2：AC200 V 単相 3：AC200 V 三相	
速度記号	速度 m/min 50/60 Hz	速度記号	速度 m/min 50/60 Hz	速度記号	速度 m/min	速度記号	速度 m/min
K-12.5	22.7/27.3	U-12.5	5.3~21.2/6.4~25.8	IV-12.5	6.8~27.3	DC-15	1.2~25.3
K-15	18.9/22.7	U-15	4.4~17.7/5.3~21.5	IV-15	5.6~22.7	DC-30	0.6~12.6
K-18	15.8/18.9	U-18	3.6~14.7/4.4~17.9	IV-18	4.7~18.9	DC-75	0.2~5.0
K-25	11.3/13.6	U-25	2.6~10.6/3.2~12.9	IV-25	3.4~13.6		
K-30	9.4/11.3	U-30	2.2~8.8/2.6~10.7	IV-30	2.8~11.3		
K-36	7.9/9.4	U-36	1.8~7.3/2.2~8.9	IV-36	2.3~9.4		
K-50	5.6/6.8	U-50	1.3~5.3/1.6~6.4	IV-50	1.7~6.8		
K-60	4.7/5.6	U-60	1.1~4.4/1.3~5.3	IV-60	1.4~5.6		
K-75	3.7/4.5	U-75	0.8~3.5/1.0~4.3	IV-75	1.1~4.5		
K-90	3.1/3.7	U-90	0.7~2.9/0.8~3.5	IV-90	0.9~3.7		
K-100	2.8/3.4	U-100	0.6~2.6/0.8~3.2	IV-100	0.8~3.4		
K-120	2.3/2.8	U-120	0.5~2.2/0.6~2.6	IV-120	0.7~2.8		
K-150	1.8/2.2	U-150	0.4~1.7/0.5~2.1	IV-150	0.5~2.2		
K-180	1.5/1.8	U-180	0.3~1.4/0.4~1.7	IV-180	0.4~1.8		

注：1）速度はモータの特性と負荷の状態により、速度表に対し、最大-10 %程度変動します。
2）DCモータ変速の速度は、モータの特性と負荷の状態により、
速度表に対し、最大-2 %程度変動します。
3）DCモータ変速の出力は、25 W、40 Wのみとなります。
4）変速式の場合、低速での使用はモータ焼損の恐れがありますので、
決められた速度範囲内でご使用ください。

●DCモータ変速　25 W

●DCモータ変速　40 W

※VG、CF、VTタイプの搬送質量は上記グラフの
50 %程度を目安としてください。

■寸法図

単位：mm

■フレーム断面図

単位：mm

50～300 mm幅　400・500 mm幅　600 mm及び乱幅

T溝用ナットM6

原動部スライド可能

■モータ飛び出し寸法表　M(最大値)

単位：mm

ベルト幅 (mm)	25 W					40 W						60 W		90 W(標準)			90 W(SD2)		
	K:定速・Ⅳ:変速		U:変速		DC:変速	K:定速・Ⅳ:変速		U:変速		DC:変速		K:定速 Ⅳ:変速	U:変速	K:定速 Ⅳ:変速	U:変速	DC:変速	K:定速 Ⅳ:変速	U:変速	DC:変速
	①	②	①	②		①	②	①	②	15	30・75								
50	31	42	42	53	—	61	79	72	90	13	31	108	145	123	160	41	118	155	36
75	6	17	17	28	—	36	54	47	65	—	6	83	120	98	135	16	93	130	11
100	—	—	—	3	—	11	29	22	40	—	—	58	95	73	110	—	68	105	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	45	23	60	—	18	55	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	5	—

注：1) ①は速度番号12.5～18を、②は速度番号25～180を表します。
2) 表示寸法は、設定モータ(A:住友、O:オリエンタル、M:パナソニック)の内の最大値を表します。