

選定表 ナースコール形状コード表

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

※ 導入後ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタが必要になる事があります。
 ※ 参照図にお使いのナースコールスイッチの明記がない場合は、別途お問い合わせ下さい。
 ※ ナースコールが平和テクノシステム[Yuiコール]の場合、別注対応や指定メーカー品でない接続不可場合があります。

品番	-61	-62	-63	-64	-68	-69	-77	-78	-79	N-87	-62	-70
ハカルプラス品番	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3-86	-
ナースコールメーカー名	(株) ケアコム										パナソニック	
プラグ番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑫	⑬	注1) ⑮	注2) ⑯	②	⑩
プラグ名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW	ケアコム6PE	トーン2P	パナソニック2P
テクノスジャパン	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W	C6E	T2	T2C
竹中エンジニアリング	BC-S	-	-	-	BC-4R5	BC-4Z	-	-	-	-	-	-
ハカルプラス	CI-BCS2	CI-BCT2	-	-	CI-BC4	CI-BC4Z	-	-	CI-BC6W	-	*3-CI-BPT2	-
バイオシルバー	JC-10	JC-20	JC-11	JC-16	JC-12-A	JC-12-D	-	-	-	-	JC-20	JC-21
トクソー技研	A	B	C	P	E	F	-	-	J	-	K	L
メディカルプロジェクト	A2-1	-	A3-1	-	A4-1C	A4-1Z	-	A6-1Z	CA-2	-	-	-
ソケットの形状												
ナースコールスイッチの形状												
ナースコール子機型番(1例)	RB-822 RB-822C	-	RB-823 RB-823C	-	BA-511 BA-501	BA-51Z BA-501Z	RB-830Z	BA-502Z BA-501Z	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ	BA-701EX BA-712EX RB-826EX	BVH-C804M	HR-560C VH-R560C

品番	-81	-82	N-88	N-89	-61	-62	-63	-64	-65
ハカルプラス品番	-	-	-	-	*1-83	*2-84	-	-	-
ナースコールメーカー名	ナカヨ	NTT	ジーコム		アイホン(株)				
プラグ番号	⑩	⑪	⑫	⑬	①	②	③	④	⑤
プラグ名称	ナカヨSP	アンシンSP	ジーコムRC	ジーコム2P	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	アイホン2P
テクノスジャパン	NSP	ASP	GRC	G2	STD2	T2	STD3	6P	A2
竹中エンジニアリング	BC-S (M)	-	-	-	BC-S	-	-	-	BC-S (P2)
ハカルプラス	-	-	-	-	*1-CI-BA52	*2-CI-BAT2	-	-	CI-BA2
バイオシルバー	-	-	-	-	JC-10	JC-20	JC-11	JC-16	JC-15
トクソー技研	-	-	-	-	M	N	O	P	Q
メディカルプロジェクト	A4-1H	-	-	-	A2-1	-	A3-1	-	B2-3A
ソケットの形状									
ナースコールスイッチの形状									
ナースコール子機型番(1例)	-	-	DT50SW	-	NBR-8A/A NBR-8A-C	-	NBR-8A/A NBR-8A-C	-	UAR-8 UBR-8

品番	-58	-59	-60	-67	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-80
ナースコールメーカー名	アイホン(株)										
プラグ番号	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑬	⑭	⑭	注3) ⑰
プラグ名称	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P(A517)	アイホン3P(B517)	アイホン3NF(A517)	アイホン3NF(B517)	アイホン6V
テクノスジャパン	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3/A	A3/B	A3NF/A	A3NF/B	A6V
竹中エンジニアリング	-	-	-	-	BC-S (N5)	BC-S (N6)	-	-	-	-	BC-S (N3)
ハカルプラス	-	CI-BA4C	CI-BA4E	CI-BA5	CI-BA5NF	CI-BA6NF	-	-	-	-	-
バイオシルバー	JC-13-NBX	JC-13-NXC	JC-13-NEX	JC-14	JC-17	JC-19	-	-	JC-18 (A)	JC-18 (B)	-
トクソー技研	R	S	T	U	V	W	-	-	-	Y	-
メディカルプロジェクト	-	A4-1NC	A4-1NE	-	B5-1NFX	B5-1NFX	-	-	A3-2NFX	A3-2NFX	CB3
ソケットの形状											
ナースコールスイッチの形状											
ナースコール子機型番(1例)	NB-RC/A	NC-RC	NE-RC	UA-SB8 UB-SB8	-	NF-SBA NF-SB	-	-	-	-	NLSB NLR-B NLR-8-TT

分配コンセント

品番	7-4954-01
型式	BB-301WZ-2P/W6P-NC
価格(税別)	¥18,400

注1) ※ケアコム社製[Well]シリーズの場合は、別途ケアコム社製[分配コンセント]が必要です。別途お問い合わせください

オプション入力コード

品番	66-0040-37
型式	BB-301EX-2P
価格(税別)	¥24,100

注2) ※ケアコム社製 EXシリーズの場合は、別途ケアコム社製[分配コンセント]が必要です。

オプション入力コード

品番	62-9868-60
型式	NLR-CA-OPA
価格(税別)	¥9,400

注3) ※アイホン社製[IV-nurse]シリーズの場合は、別に「オプション入力コンセント」の有無をご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。別途お問い合わせください